

Sighra

Esta aba é visível apenas para usuários com permissão de configurar conectores. O conector Sighra integra o sistema com o rastreador Sighra. Aqui você configura as credenciais de acesso e informa quais códigos de macro representam bloqueio ou desbloqueio, para que o sistema saiba interpretar corretamente os registros importados.

Campos de configuração

Campo	O que preencher
URL da API	Endereço fornecido pela Sighra para consultar as macros. Exemplo: <code>http://sistema.sighra.com.br/api/...</code>
Usuário	Login de acesso à API da Sighra
Senha	Senha do login. Use o botão Mostrar para conferir o que foi digitado
Macros de Bloqueio	Códigos de macro que indicam que o motorista está bloqueado no Sighra. Digite o código e pressione Enter para adicionar
Macros de Desbloqueio	Códigos de macro que indicam que o motorista está desbloqueado no Sighra
Conector ativo	Liga ou desliga a integração com o Sighra. Com o conector inativo, nenhuma sincronização de macros será realizada

Observação: Macros de Bloqueio e Desbloqueio são códigos numéricos usados pelo Sighra para registrar o status do motorista. O sistema importa esses registros e os interpreta com base nos códigos configurados aqui. Esses códigos são fornecidos pelo suporte do Sighra e variam por cliente.

Testar Conexão: O botão Testar Conexão (ao lado do campo URL da API) verifica se o sistema consegue se comunicar com a API da Sighra com as credenciais informadas. Use antes de salvar para confirmar que os dados estão corretos.

- **Ícone amarelo (⚠)** - conexão ainda não testada
- **Ícone verde (✓)** - conexão estabelecida com sucesso
- **Ícone vermelho (✖)** - erro na conexão (verifique URL, usuário e senha)

Reprocessar Macros do Dia: O sistema busca macros automaticamente a cada minuto por conector. O botão Reprocessar Macros do Dia reinicia a busca desde o início do dia atual (a partir das 00:00:00), resetando o parâmetro de controle — no caso da Sighra, o ID da última macro

importada. O próximo ciclo automático então reprocessará todos os registros do dia.

A sincronização é processada em segundo plano. A mensagem de confirmação indica que a solicitação foi enviada — os dados serão atualizados em alguns minutos.

Salvando: Após preencher todos os campos, clique em Salvar. Salvar a configuração não ativa o conector automaticamente — é necessário marcar o campo Conector ativo.

Revision #1

Created 2026-05-04 17:43:56 UTC by Vitória

Updated 2026-05-04 17:43:57 UTC by Vitória